

Fichier: TonUINO mode d emploi TonUINO2.jpg

FONCTIONNEMENT DU MENU ADMINISTRATEUR

Si une carte d'administration a été créée, vous pouvez la poser sur le lecteur RFID. Si ce n'est pas le cas vous pouvez atteindre le menu administrateur en poussant les 3 boutons à la fois pendant quelques secondes.

Choisir la fonction souhaitée à l'aide des boutons de volume et lancer la fonction en appuyant sur play/pause :

- Reconfigurer une carte déjà utilisée : poser la carte sur le lecteur RFID et l'y laisser jusqu'à la fin de la configuration. Suivre les étapes listées dans « 1. Programmer une nouvelle carte ».
- Choix de volume maximum : régler à l'aide des boutons de volume. Valider en appuyant sur play/pause.
- Choix de volume minimum : régler à l'aide des boutons de volume. Valider en appuyant sur play/pause.
- Choix du volume au démarrage de TonUINO : régler à l'aide des boutons de volume. Valider en appuyant sur play/pause.
- Configurer la tonalité : choisir la tonalité à l'aide des boutons de volume (normal, pop, rock, jazz, classique, basses). Valider en appuyant sur play/pause.
- Créer une carte de modification : différents modes à explorer et tester.
- Configurer un raccourci en appuyant sur un bouton.
- Configurer un timer : permet de dire à TonUINO qu'il doit s'éteindre automatiquement au bout de 5min, 15min, 30min ou 60min.
- Création d'une carte de configuration des morceaux préférés: permet de lancer les titres sélectionnés.
- Changer les fonctions des boutons de volume.
- Réinitialiser tous les réglages de TonUINO.
- Sécuriser le menu administrateur par un code PIN.

Pour sortir du menu administrateur appuyer sur le bouton play/pause pendant 5sec.



Taille de cet aperçu : 424 × 600 pixels.

Fichier d'origine (1 240 × 1 754 pixels, taille du fichier : 172 Kio, type MIME : image/jpeg)

TonUINO_mode_d_emploi_TonUINO2

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	19 février 2024 à 11:34		1 240 × 1 754 (172 Kio)	Mobilab (discussion contributions)	TonUINO_mode_d_emploi_TonUINO2

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

TonUINO