

Fichier:Décorer son interrupteur avec Switch'in cerf m dium.JPG




Taille de cet aperçu : 800 × 534 pixels.

Fichier d'origine (4 000 × 2 672 pixels, taille du fichier : 3,84 Mio, type MIME : image/jpeg)

Fichier téléversé avec MsUpload on Décorer_son_interrupteur_avec_Switch'in

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	21 décembre 2017 à 01:14		4 000 × 2 672 (3,84 Mio)	Switchin (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload on Décorer_son_interrupteur_avec_Switch'in

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Décorer son interrupteur avec Switch'in

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Fabricant de l'appareil photo	Panasonic
Modèle de l'appareil photo	DMC-FZ48
Temps d'exposition	1/60 s (0,016666666666667 s)
Ouverture	f/2,8
Sensibilité ISO	200
Date de la prise originelle	25 janvier 2016 à 17:22
Longueur focale	4,5 mm
Orientation	Normale

Résolution horizontale	180 ppp
Résolution verticale	180 ppp
Logiciel utilisé	Ver.1.0
Date de modification du fichier	25 janvier 2016 à 17:22
Positionnement YCbCr	Co-situé
Programme d'exposition	Mode portrait (pour clichés de près avec arrière-plan flou)
Version EXIF	2.3
Date de la numérisation	25 janvier 2016 à 17:22
Signification de chaque composante	1. Y 2. Cb 3. Cr 4. N'existe pas
Mode de compression de l'image	4
Correction d'exposition	0,33
Ouverture maximale	2,96875 APEX (f/2,8)
Mode de mesure	Modèle
Source de lumière	Inconnue
Flash	Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire
Version FlashPix prise en charge	0 100
Espace colorimétrique	sRGB
Type de capteur	Capteur de couleur à une puce
Source du fichier	Appareil photo numérique
Type de scène	Image photographiée directement
Rendu personnalisé	Procédé normal
Mode d'exposition	Automatique
Balance des blancs	Automatique
Taux de zoom numérique	0
Longueur focale pour un film 35 mm	26 mm
Type de capture de la scène	Standard
Contrôle du gain	Gain faiblement positif
Contraste	Normal
Saturation	Normale
Netteté	Normale